

## Johdoton-valonohjausjärjestelmä Ohjaimien tuotetiedot

### YLEISTÄ TIETOA JÄRJESTELMÄSTÄ

Sähköistä ilman valokytkimien johdotuksia, valitse **JOHDOTON RATKAISU:**

- Ei pintaan tai piiloon asennettavia valokytkimien johtoja
- Lisää tai siirrä valokytkimiä muutamassa minuutissa lisäämättä ainoatakaan johtoa
- Ohjaa pistorasiaan liitettäviä valaisimia valokytkimellä tai kauko-ohjaimella
- Säästä rakentaessa ja remontoidessa aikaa ja selvää rahaa

**Ainoa valaistusjärjestelmässäsi tarvittava johto on valaisimen syöttöjohto.** Jakorasiaan kiinteästi asennettavia tai pistorasiaan liitettäviä vastaanottimia ohjataan pintaan asennettavilla, valokytkimenä toimivilla kauko-ohjaimilla. Mallistoon kuuluu myös kädessä pidettäviä kauko-ohjaimia ja kauko-ohjaava liiketunnistin.

Valokytkimien johtojen pois jääminen tuo asennuksen helppouden lisäksi mukanaan ennen näkemätöntä muunneltavuutta ja toimivuutta valaistuksen ohjaamiseen. Useastakin pisteestä tapahtuva valon syyttäminen, sammuttaminen ja himmentäminen toteutuu käden käänteessä ottamalla käyttöön tarvittava määrä halutun mallisia ohjaimia.

Näköyhteyttä ei tarvita, radiotaajuutta käyttävä yhteys toimii myös seinän läpi. Yksilölliset laiteosoitteet mahdollistavat laajankin järjestelmän rakentamisen ongelmitta, Johdoton-järjestelmä toimii häiriöttä eivätkä sähkökatkot vaikuta laitteiden ohjelmointiin.

---

### JOHDOTON AVM-10 Avaimenperä/Kauko-ohjain

**Johdoton AVM-10** on pieni, avaimenperän mallinen kauko-ohjain, jolla voidaan ohjata kaikkia Johdoton-vastaanottimia. Ohjaimessa ei ole jatkuvaa virrankulutusta, joten paristo kestää jopa vuosia.

Ohjattava vastaanotin laitetaan päälle yhdellä painalluksella, kaksoispainallus taas sammuttaa sen. Ohjattavan vastaanottimen himmennystoimintoa voi ohjata myös mikäli vastaanotin on sellaisella varustettu.

Ohjaimella voidaan luoda ja ohjata 'Scene Status' -valaistustiloja. 'Scene Status' -ominaisuus tarkoittaa mahdollisuutta ohjelmoida ohjaimen linkitettyjen vastaanottimien kesken jopa kolme eri valaistusolosuhdetta jotka voidaan ohjata päälle AVM-10:n painikkeen painalluksilla. 'Scene Status' -valmius kuuluu useimpiin M-sarjan vastaanottimiin joita löytyy Johdoton-mallistosta jo useita.

### **AVM-10 TEKNISET TIEDOT:**

**Yhteensopivuus:** JOHDOTON M- ja LC-sarjan vastaanottimet

**Laiteosoite:** Yksilöllinen kiinteä laiteosoite

**Kantama:** n. 30 metriä esteettömässä tilassa

**Paristo:** CR2450, 3V litium (sisältyy pakkaukseen)

**Radiotaajuus:** 433,92 MHz

**Käyttölämpötila:** 0 - 40 °C (ympäristö)

**Käyttöolosuhteet:** Kuiva tila

**Mitat:** 53 x 37 x 16 mm

**Muuta:** 'Scene Status' -valaistustilojen käyttömahdollisuus

**Sähkönumero:** 2616421

**EAN:** 6430022850392