

YLEISTÄ TIETOA JÄRJESTelmäSTÄ

Sähköistä ilman valokytkimien johdotuksia, valitse **JOHDOTON RATKAISU:**

- Ei pintaan tai piiloon asennettavia valokytkimien johtoja
- Lisää tai siirrä valokytkimiä muutamassa minuutissa lisäämättä ainoatakaan johtoa
- Ohjaa pistorasiaan liitettäviä valaisimia valokytkimellä tai kauko-ohjaimella
- Säästä rakentaessa ja remontoidessa aikaa ja selvää rahaa

Ainoa valaistusjärjestelmässäsi tarvittava johto on valaisimen syöttöjohto. Jakorasiaan kiinteästi asennettavia tai pistorasiaan liitettäviä vastaanottimia ohjataan pintaan asennettavilla, valokytkimenä toimivilla kauko-ohjaimilla. Mallistoon kuuluu myös kädessä pidettäviä kauko-ohjaimia ja kauko-ohjaava liiketunnistin.

Valokytkimien johtojen pois jääminen tuo asennuksen helppouden lisäksi mukanaan ennen näkemätöntä muunneltavuutta ja toimivuutta valaistuksen ohjaamiseen. Useastakin pisteestä tapahtuva valon sytyttäminen, sammuttaminen ja himmentäminen toteutuu käden käänteessä ottamalla käyttöön tarvittava määrä halutun mallisia ohjaimia.

Näköyhteyttä ei tarvita, radiotaajuutta käyttävä yhteys toimii myös seinän läpi. Yksilölliset laiteosoitteet mahdollistavat laajankin järjestelmän rakentamisen ongelmitta, Johdoton-järjestelmä toimii häiriöttä eivätkä sähkökatkot vaikuta laitteiden ohjelmointiin.

JOHDOTON UKM-3000 2-kanavainen uppoasennettava kytkin

Johdoton UKM-3000 on M-sarjaa edustava 2-kanavainen vastaanotin joka asennetaan syöttöjännitteen ja valaisimen väliin esimerkiksi jako- tai kojerasiaan. Tämän jälkeen kahta eri valaisinta tai valaisinryhmää voidaan syyttää ja sammuttaa vastaanottimeen linkitetyillä radiotaajuutta käyttävillä ohjaimilla.

UKM-3000 on yhteensopiva kaikkien Johdoton-ohjainten kanssa, näistä suosituimpana SLO-10, jolla voidaan korvata perinteiset hankalat johdotetut valokytkimet. Samaa UKM-3000 vastaanotinta voidaan maksimissaan ohjata jopa 16:sta eri ohjaimesta/kanava. Vastaanotinta on mahdollista ohjata myös johdotetuilla sähkökytkimillä, kuten esimerkiksi perinteisellä valokatkaisijalla.

UKM-3000 on 2-kanavainen joten se toimii kuten kaksi erillistä vastaanotinta. Tilaa se vie kuitenkin vain normaalin vastaanottimen verran joten UKM-3000 mahtuu hyvin yleisimpiin asennusrasioihin. Kruunukytkentä toteutuu tällä myös näppärästi.

UKM-3000:n asentamisen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.

UKM-3000 TEKNISET TIEDOT:

Toiminnot: Kaksi kanavaa, päälle/Pois (On/Off) toiminto
Yhteensopivuus: Kaikki Johdoton-ohjaimet (M- ja LC-sarja)
Muistipaikat: 16 ohjaimen laiteosoitetta/kanava
Kuorma: Maksimi 1500W/kanava, resistiivinen
Käyttöjännite: 230 V \sim +/- 10%, 50 Hz
Suojausluokka: IP20
Käyttölämpötila: 0 - 40 °C (ympäristö)
Radiotaajuus: 433,92 MHz
Mitat: 48x48x25 mm
Muuta: 'Scene Status' valaistustilojen käyttömahdollisuus
Sähkönumero: 2616420
EAN: 6430022850415