

Johdoton-valonohjausjärjestelmä Vastaanotin+ohjain -yhdistelmien tuotetiedot

YLEISTÄ TIETOA JÄRJESTELMÄSTÄ

Sähköistä ilman valokytkimien johdotuksia, valitse **JOHDOTON RATKAISU:**

- Ei pintaan tai piiloon asennettavia valokytkimien johtoja
- Lisää tai siirrä valokytkimiä muutamassa minuutissa lisäämättä ainoatakaan johtoa
- Ohjaa pistorasiaan liitettäviä valaisimia valokytkimellä tai kauko-ohjaimella
- Säästä rakentaessa ja remontoidessa aikaa ja selvää rahaa

Ainoa valaistusjärjestelmässäsi tarvittava johto on valaisimen syöttöjohto. Jakorasiaan kiinteästi asennettavia tai pistorasiaan liitettäviä vastaanottimia ohjataan pintaan asennettavilla, valokytkimenä toimivilla kauko-ohjaimilla. Mallistoon kuuluu myös kädessä pidettäviä kauko-ohjaimia ja kauko-ohjaava liiketunnistin.

Valokytkimien johtojen pois jääminen tuo asennuksen helppouden lisäksi mukanaan ennen näkemätöntä muunneltavuutta ja toimivuutta valaistuksen ohjaamiseen. Useastakin pisteestä tapahtuva valon sytyttäminen, sammuttaminen ja himmentäminen toteutuu käden käänteessä ottamalla käyttöön tarvittava määrä halutun mallisia ohjaimia.

Näköyhteyttä ei tarvita, radiotaajuutta käyttävä yhteys toimii myös seinän läpi. Yksilölliset laiteosoitteet mahdollistavat laajankin järjestelmän rakentamisen ongelmitta, Johdoton-järjestelmä toimii häiriöttä eivätkä sähkökatkot vaikuta laitteiden ohjelmointiin.

JOHDOTON PKMU-3500 Kosteussuojattu pistorasiakytkin

Johdoton PKMU-3500 vastaanotin on tarkoitettu pistotulpalla varustettujen sähkölaitteiden ohjaamiseen radiotaajuutta käyttävillä ohjaimilla. Laite on roiskevesisuoja (IP44) joten se soveltuu luokituksen rajoissa myös kosteisiin tiloihin ja ulkokäyttöön. Pakkaukseen sisältyy kätevä avaimenperäohjain AVM-10 paristoineen.

Pistorasiakytkintä on kätevä käyttää esim. koristevaloille parvekkeella, terassilla tai kuistilla. Suosittua on myös käyttö autolämmittimien ja ulkovalojen ohjauksessa.

Käyttöönotto on helppoa: aseta PKMU-3500 pistorasiaan, linkitä ohjain napin painalluksella ja asennus on valmis. PKMU-3500 on yhteensopiva kaikkien Johdoton-ohjainten kanssa joten voit halutessasi ohjata vastaanotinta esim. SLO-10 ohjainta käyttäen. Samaa PKMU-3500 vastaanotinta voidaan maksimissaan ohjata jopa 32:sta eri ohjaimesta.

PKMU-3500 TEKNISET TIEDOT:

Toiminnot: Päälle/Pois (On/Off)

Yhteensopivuus: JOHDOTON M- ja LC-sarjan ohjaimet

Muistipaikat: 32 ohjaimen laiteosoitetta

Kuorma: 3500W, resistiivinen

Käyttäjännite: 230 V~ +/- 10%, 50 Hz

Suojausluokka: IP44

Käyttölämpötila: Maksimi +40 °C (ympäristö)

Radiotaajuus: 433,92 MHz

Mitat: 53x53x53 mm (maadoitetun pistorasian ulkopuolelle jäävä osa)

Muuta: Maadoitettu ja lapsisuoja, 'Scene Status' -valmius

Sähkönumero: 2616419

EAN: 6430022850408

AVM-10 TEKNISET TIEDOT:

Yhteensopivuus: JOHDOTON M- ja LC-sarjan vastaanottimet

Laiteosoite: Yksilöllinen kiinteä laiteosoite

Kantama: n. 30 metriä esteettömässä tilassa

Paristo: CR2450, 3V litium (sisältyy pakkaukseen)

Radiotaajuus: 433,92 MHz

Käyttölämpötila: 0 - 40 °C (ympäristö)

Käyttöolosuhteet: Kuiva tila

Mitat: 53x37x16 mm

Muuta: 'Scene Status' -valaistustilojen käyttömahdollisuus